

SAISIE DE L'INVENTAIRE AVEC UN TELXON PTC 600 SOUS W-ELLIPSES 2000

IMPORTANT : L'UTILISATION DES BOITIERS TELXON IMPLIQUE QUE L'INVENTAIRE SOIT REALISE INTEGRALEMENT MAGASIN FERME.

1. Branchement du câble

Brancher le petit connecteur (9 trous) du câble sur le port 1 de l'ordinateur (connecteur 9 broches marqué **1** ou **Serial A**).

C'est le connecteur 25 broches qui sera utilisé pour la connexion du Telxon. Le connecteur 25 trous restera inutilisé (câble noir).

2 . Saisie des codes sur le TELXON

- Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour l'allumer.
- Sur le menu principal choisir *Saisie* en appuyant sur la touche **2** .
- Passez le lecteur sur le code barre; s'il y a plusieurs articles tapez le nombre sur le clavier puis appuyez sur la touche **ENTER** , ou passez autant de fois le code barre que d'exemplaires.

- Vous pouvez modifier la quantité autant de fois que vous voulez tant que le code barre est affiché (par exemple la quantité affichée est 5, si vous tapez 8 c'est 8 qui sera pris en compte et non 13).

- Vous pouvez saisir environ 5.000 code-barres avant le déchargement dans ELLIPSES.

3. Déchargement des données dans l'ordinateur

Quand vous avez terminé, il vous suffit de brancher le Telxon (après l'avoir éteint) sur le câble de connexion de l'ordinateur .

- Sur l'ordinateur, à partir de **C:>**
 - tapez **CD UBICOM** ↵.
 - tapez **UBI2000** ↵
 - Rallumez le Telxon,
 - s'il est en mode *SAISIE* appuyez sur **END** pour revenir sur le *MENU PRINCIPAL*,
 - choisissez *Déchargement* (touche **3**) *TRANSMISSION* apparaît,
 - appuyez sur la touche **O** (status).
 - S'assurer sur l'ordinateur qu'il y ait "1" en dessous de **SUCCES**.
 - Lorsque *PURGE DU FICHER* apparaît sur l'écran du portable, tapez sur la touche **ECHAP** de l'ordinateur pour quitter le programme UBICOM.
-
- Pour purger le fichier sur le portable, appuyez **pendant 3 bips** sur la touche **O**. Vous pouvez reprendre la saisie (cf paragraphe **2**).

- A la fin de chaque déchargement, le programme affiche :

- le **Nombre de lignes** déchargées
- le **Nombre d'exemplaires** saisis
- le **1^{er} code barre** du déchargement
- le **dernier code barre** du déchargement
- le nom du **fichier déchargé** (par ex. : PORTABLE.TXT)
- le nom sous lequel ce **fichier** a été **sauvegardé** (par ex : 01221463.UBI)

Ceci permet de contrôler autant qu'il est possible l'intégrité du déchargement :

- Fichier non vide,
- Nombre de lignes vraisemblable
- 1^{ère} ligne correcte
- dernière ligne correcte

Les 2 derniers contrôles impliquent d'avoir repéré le début et la fin de la zone de saisie de chaque boîtier.

- Si le boîtier était vide, le message « **PORTABLE.TXT inexistant** » s'affiche pendant 10 secondes.

4. Opérations diverses :

Pour purger le portable sans que les codes-barres déchargés ne soient pris en compte par ELLIPSES, sur C:\UBICOM> taper **PURGER** ↵, décharger le portable, le purger et faire **ECHAP**. La station se trouve à nouveau sur C:\UBICOM>.

Pour visualiser le fichier saisi, appuyer sur la touche **A** ou **B**. Le code barre affiché est le premier saisi. Il existe plusieurs moyens de rechercher un code barre :

- code barre suivant : **ð** (touche bleue)
- code barre précédent : **ï** (touche bleue)
- code barre donné : **H** (search) puis le rentrer au clavier puis **ENTER**
- début de fichier : **CLEAR** (touche bleue)
- fin de fichier : **ENTER**

Pour effacer un code barre, après s'être positionné dessus, appuyer sur **F** (ERASE) pendant 3 bips .

Pour quitter le mode visualisation, appuyer sur **END** (touche bleue).

5. Divers :

* Si vous utilisez le Telxon de la main gauche:
Eteindre le Telxon, appuyer sur les 2 cliquets (situés derrière l' écran) et tirer le crayon puis le repositionner dans l'autre sens et l'enfoncer bien à fond.

* Le Telxon s'éteint automatiquement après une minute d'inutilisation.

* En cas de fin d'autonomie des piles (message sur le Telxon accompagné de bips) les données sont conservées pendant 20 minutes.